

特殊信号発光機用電圧計

SEK-1030A 型

■ 特 長

本器は、特殊信号発光機(点滅型・回転型)専用の電圧計です。

簡単操作

電源スイッチを押下するだけでテスター棒を使って
制御器出力端子の電圧が測定できます。他の操作は必要ありません。

安全設計 省エネ設計

誤って AC100V 端子等に触れても破損しない構造です。
また約 30 分で自動的に電源が切れます。

小形 軽量

持ち運びに便利なポケットサイズです。重量 200g 以下(電池含む)

■ 主な仕様

測定電圧範囲: 0V~50V

分 解 能: 0.1V

周 波 数 範 囲: 1Hz~100Hz

点滅形特殊信号発光機 100Hz(待機中)、8.3Hz(発光中)

回転形特殊信号発光機 100Hz(待機中)、1Hz(発光中)

表 示: 小数点以下 1 桁含む 3 桁表示

電 源: 単 4 電池 2 本 (連続使用 8 時間)

寸 法: W67mm × D30mm × H140mm

重 量: 200g 以下 (電池含む)

付 属 品: テスター棒、単 4 形電池 2 本、透明ビニールケース



販売代理 **Jrsec**

株式会社ジェイアール総研電気システム

〒186-0001 東京都国立市北 1-7-24

TEL NTT 042-580-4036 JR 053-7537

FAX NTT 042-580-4176 E-mail: sales@jrsec.co.jp

製 造 **COPTO**

株式会社コプト

〒229-0032 神奈川県相模原市矢部 1-23-17-201

TEL 042-756-0339 FAX 042-759-0285

E-mail: copto@terra.dtime.jp